



Номер	Функция	OFF			ON
		1	Тип ворот	Двустворчатые ворота	
2	Электрозамок	Напряжение подается 3 первых секунды с момента старта приводов			Напряжение подается пока привода не закончат движение
3	Сигнальная лампа	Напряжение подается импульсами, стробоскопический эффект			Постоянная подача напряжения во время работы приводов
4	Задержка между створками	5 OFF	4 OFF	= 0 секунд	
		5 OFF	4 ON	= 5 секунд	
		5 ON	4 OFF	= 10 секунд	
		5 ON	4 ON	= 15 секунд	
6	Максимальное усилие (защита)	8 OFF	7 OFF	6 OFF	30 %
		8 OFF	7 OFF	6 ON	40 %
		8 OFF	7 ON	6 OFF	50 %
		8 OFF	7 ON	6 ON	60 %
		8 OFF	7 ON	6 OFF	70 %
		8 ON	7 OFF	6 ON	80 %
		8 ON	7 ON	6 OFF	90 %
		8 ON	7 ON	6 ON	100 %